USER MANUAL

Acer 12 port mini Dock

Designed by OMARS



① USB-C Plug
② HDMI Port x2
③ DP Port
④ USB-C PD Port
⑤ USB 3.0 A x2
⑥ USB 2.0 A x2
⑦ SD & TF Card Reader
⑧ RJ-45 Ethernet
⑨ 3.5mm Audio

Features

1. HDMI Port x2:
Support DP Alt mode (Compatible thunderbolt 3/4),enables you to mirror or extend the display of your laptop to your TV, monitor or projector in up to 4K(3840x2160)@30Hz resolution, downward compatible with 1080P/24/50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 720p/50/60Hz,etc.

2. DP Port:
Enables you to mirror or extend the display of your laptop to your TV, monitor or projector in up to 4K(3840x2160)@30Hz resolution, Downward compatible with 1080P/24/50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 720p/50/60Hz,etc.

3. USB-C PD Port:
Support 100Watt (20V/5A) power charging your devices by your Power Delivery (PD) Adapter.

4. USB 3.0 A port x2:
Support 5Gbps transmission speed each port, downward compatible with USB2.0 480Mbps,.USB 3.0 Port support DC 1.2 charging protocol up to 5V1.5A output while you connect your PD charger by USB-C PD Port.

5. USB 2.0 A port x2:
Support 480Mbps transmission speed each port.

6. SD & TF Card Reader:
Support access to external memory for the host computer, read and write speed depends on card's quality.

7. RJ 45 Ethernet:
Access to stable wired Internet connection speeds up to 1000Mbps, downward compatible with 10M/100Mbps networks.

8. 3.5mm Audio:
3.5mm Analog Stereo Audio Output & Mic Input, support CTIA Standard, Compliant with USB audio device class specification, but not support USB HID for volume up, volume down, or mute while playback.

Size: 122 x 16.3 x 56mm / 4.73 x0.64 x 2.2 inch
Weight: 108g
Operating Environment Temperature: 0~40°C
Certification: CE, FCC, RoHS

NB Support	1 x display	2 x display	3 x display
DP 1.4 HBR2	4K@30	2 x 1080P 60Hz	1 x 1080P 60Hz+ 2 x 1920 x 1200 60Hz
DP1.4 HBR3	4K@60	4K@30 +2560 x 1440 60Hz	2 x 1080P 60Hz
DP1.4 HBR3 DSC	4K@60	4K@60+4K@30	4K@60+4K@30+ 1080P 60Hz or 2 x 4K@30

Connections



Package Details

USB-C 12 in 1 Aluminium Multiport Hub x1
User Manual x 1

EN

FAQ

A. Why is there no video output?
Answer: Please make sure your USB-C source devices support video output (DP Alt-mode). Please make sure the connection is stable.
Please use High speed HDMI cable by Certified HDMI adapter.

B. Why is there no audio output from HDMI port?
Answer: Please make sure that there is audio output function on the monitor. Please set the external monitor as default audio output device.

C. What to do if the WiFi stops working while a hard disk is connected to Acer 7 port mini Dock ?
Answer: 2.4GHz WiFi network is more susceptible to interference. You can switch to 5GHz WiFi network, or you can adjust the placement of the hard disk by moving to suitable place.

D. What to do if the USB driver cannot be identified?
Answer: Restart the computer and reconnect the product.

E. What to do if computer display stops working after connecting to an external hard disk?
Answer: The Acer 7 port mini Dock must be powered by a power adapter when connected to a hard disk. We suggest to connect one hard disk at a time.

F. Why the TF & SD cannot be found or read?
Answer: Restart the computer and reconnect. For Mac OS, the TF&SD card must be in EFAT or FAT format. The Acer 7 port mini Dock must be charged by power adapter.

G. Why does the Acer 7 port mini Dock gets hot when the computer is charged?
Answer: A relatively warm Acer 7 port mini Dock is normal when the computer is charged. It is in the range of the normal working temperature. After your computer gets fully charged, the hub will return to normal temperature.

Attention

- Improper use may result in product damage.
- Check the PINs of Plug Jacks are well, before use.
- Do not drop, bump, throw or shake the unit, this may damage internal components.
- Do not disassemble or try to repair or modify
- Do not allow the unit to come in contact with water or moisture.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EN



① USB-C Plug
② HDMI Port x2
③ DP Port
④ USB-C PD Port
⑤ USB 3.0 A x2
⑥ USB 2.0 A x2
⑦ SD & TF Card Reader
⑧ RJ-45 Ethernet
⑨ 3.5mm Audio

Eigenschaften

1. HDMI Port x2:
Mit der Unterstützung des DP-Alt-Modus (kompatibler Blitz 3/4), ermöglicht es Ihnen, Ihren Laptop in eine Aufteilung von bis zu 4K (3840 x 2160 @ 30 Hz) spiegeln oder auf Ihren Fernseher, Monitor oder Projektor erweitern, abwärtskompatibel mit 1080P / 24/50 / 60 Hz, 1080i / 50/60 Hz, 720p / 50/60 Hz usw.

2. DP-Port:
Ermöglicht den Spiegeln oder Erweitern der Anzeige Ihres Laptops auf Ihren Fernseher, Monitor oder Projektor mit einer Auflösung von bis zu 4K (3840 x 2160 @ 30 Hz). Abwärtskompatibel mit 1080P / 24/50/60 Hz, 1080i / 50/60 Hz, 720p / 50 / 60Hz usw.

3. USB-C PD-Anschluss:
Unterstützt das Laden Ihrer Geräte mit 100 W (bis zu 20 V / 5 A) über Ihren Power Delivery (PD) -Adapter.

4. USB 3.0 A-Anschluss x2:
Unterstützt eine Übertragungsgeschwindigkeit von 5 Gbit / s für jeden Anschluss, abwärtskompatibel mit USB 2.0 480 Mbps, USB 3.0 Anschluss unterstützt das Ladeprotokoll DC 1.2 mit bis zu 5V / 1.5 A Ausgang, während Sie Ihr PD-Ladegerät über einen USB-C-PD-Anschluss verbinden.

5. USB 2.0 A-Port x2:
Unterstützt die Übertragungsgeschwindigkeit von 480 MBit / s für jeden Port.

6. SD & TF Kartenleser:
Sie Unterstützung des Zugriffs auf externen Speicher für den Host-Computer sowie die Lese- und Schreibgeschwindigkeit hängen von der Qualität der Karte ab.

7. RJ 45 Ethernet:
Der Zugriff auf eine stabile kabelgebundene Internetverbindung beschleunigt bis zu 1000 Mbit / s und ist abwärtskompatibel mit 10 M / 100 Mbit / s Netzwerken.

8. 3.5 mm Audio:
Unterstützung für 3.5-mm-Analog-Stereo-Ausbaugang und Mikroeingang, CTIA Standard, Beschreibt mit der Spezifikation der USB-Audiogerätebase, jedoch keine USB-HID-Funktion zum Erhöhen, Verringern oder Stummschalten während der Wiedergabe.

Größe: 122 x 16,3 x 56 mm / 4,73 x 0,64 x 2,2 inch
Gewicht: 108 g
Betriebstemperatur: 0 ~ 40 ° C
Zertifizierung: CE, FCC, RoHS

NB Support	1 x display	2 x display	3 x display
DP1.4 HBR2	4K@30	2 x 1080P 60Hz	1 x 1080P 60Hz+ 2 x 1920 x 1200 60Hz
DP1.4 HBR3	4K@60	4K@30 +2560 x 1440 60Hz	2 x 1080P 60Hz
DP1.4 HBR3 DSC	4K@60	4K@60+4K@30	4K@60+4K@30+ 1080P 60Hz or 2 x 4K@30

Verbindungen



Paketdetails

USB-C 12 in 1 Aluminium Multiport Hub x1
Benutzerhandbuch x1

DE

FAQ

Warum gibt es keinen Videoausgang?
Antwort: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre USB-C-Quellgeräte die Videoausgabe
unterstützen (DP Alt-Modus)
Bitte überprüfen Sie die Verbindung ist gut
Bitte verwenden Sie High-Speed-HDMI-Kabel von zertifizierten HDMI-Adapter

Warum gibt es keine Audioausgabe vom HDMI-Port:
Antwort: Bitte stellen sie sicher, dass es auch ausgabe funktion auf dem monitor.
Bitte stellen Sie den externen Monitor als Standard-Audio-Ausgabegerät ein.

Manchmal funktioniert WIFI nicht mehr, während die Festplatte mit dem Hub verbunden ist. Wie geht das?
Antwort: 2.4G Netzwerk ist leicht gestört. Sie können zum 5G-Netzwerk wechseln, oder Sie können die Platzierung der Festplatte anpassen, an einen geeigneten Ort wechselnen.

Wenn USB Stick nicht erkannt werden kann, was tu, tun?
Antwort: Starten Sie den Computer neu und schließen Sie das Produkt erneut an.

Wenn das Display nach dem Anschließen der Hochstrom-Festplatte gestoppt wurde, wie geht das?
Antwort: Muss mit Netzteil aufgeladen werden. Hinweis nur eine Festplatte eine.

Warum TF & SD nicht gefunden und gelesen werden kann?
Antwort: Starten Sie den Computer neu und verbinden Sie ihn erneut. Für Mac OS muss die Karte das Format EFAT oder FAT haben Bitte laden Sie die Stromversorgung per Netzteil.

Wenn der Computer geladen ist, ist die Oberflächentemperatur des Produkts hoch, ist es normal?
Antwort: Es ist normal, aber es liegt auch im Bereich der normalen Arbeitstemperatur.
Nach vollständiger Aufladung wird das Produkt die niedrigere Temperatur wieder erreichen.

Achtung

- Improper use may result in product damage.
- Check the PINs of Plug Jacks are well, before use.
- Do not drop, bump, throw or shake the unit, this may damage internal components
- Do not disassemble or try to repair or modify
- Do not allow the unit to come in contact with water or moisture.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

DE



① USB-C Plug
② HDMI Port x2
③ DP Port
④ USB-C PD Port
⑤ USB 3.0 A x2
⑥ USB 2.0 A x2
⑦ SD & TF Card Reader
⑧ RJ-45 Ethernet
⑨ 3.5mm Audio

Características

1. Puerto HDMI x2:
Admite el modo DP alt (Thunderbolt 3/4 compatible), le permite reflejar o extender la pantalla de su computadora portátil a su televisor, monitor o proyector con una resolución de hasta 4K (3840x2160 @ 30Hz), compatible con versiones anteriores de 1080P / 24/50 / 60Hz, 1080i / 50 / 60Hz, 720p / 50 / 60Hz, etc.

2. Puerto DP:
Le permite reflejar o extender la pantalla de su computadora portátil a su televisor, monitor o proyector en una resolución de hasta 4K (3840x2160 @ 30Hz), compatible con versiones anteriores de 1080P / 24/50 / 60Hz, 1080i / 50 / 60Hz, 720p / 50 / 60Hz, etc.

3. Puerto USB-C PD:
Admite energía de 100 W (hasta 20 V / 5 A) que carga sus dispositivos con su adaptador de suministro de energía (PD).

4. Puerto USB 3.0 A x2:
Admite una velocidad de transmisión de 5 Gbps en cada puerto, compatible con USB2.0 480Mbps,.El puerto USB 3.0 admite el protocolo de carga DC 1.2 hasta una salida de 5V / 1.5A mientras conecta su cargador PD mediante el puerto USB-C PD.

5. Puerto USB 2.0 A x2:
Admite una velocidad de transmisión de 480 Mbps en cada puerto.

6. Lector de tarjetas SD y TF:
Admite el acceso a la memoria externa para la computadora host, la velocidad de lectura y escritura depende de la calidad de la tarjeta.

7. RJ 45 Ethernet:
Acceso a velocidades estables de conexión a Internet por cable de hasta 1000 Mbps, compatible con redes de 10M / 100 Mbps.

8. Audio de 3,5 mm:
La salida de audio estéreo analógico de 3,5 mm y la entrada de micrófono son compatibles con el estándar CTIA, pues con la especificación de clase de dispositivo de audio USB, pero no son compatibles con USB HID para subir, bajar el volumen o silenciar durante la reproducción.

Tamaño: 122 x 16,3 x 56mm / 4,72 x 0,64 x 2,2 inches
Peso: 108g
Temperatura de funcionamiento: 0~40°C
Certificación: CE, FCC, RoHS

NB Support	1 x display	2 x display	3 x display
DP1.4 HBR2	4K@30	2 x 1080P 60Hz	1 x 1080P 60Hz+ 2 x 1920 x 1200 60Hz
DP1.4 HBR3	4K@60	4K@30 +2560 x 1440 60Hz	2 x 1080P 60Hz
DP1.4 HBR3 DSC	4K@60	4K@60+4K@30	4K@60+4K@30+ 1080P 60Hz or 2 x 4K@30

Conexiones



Detalles del paquete

Hub multipuerto de aluminio USB-C 12 en 1 x1
Manual de usuario x1

ES

acer

FAQ

Por qué no hay video salida?
Respuesta: Asegúrese de que sus dispositivos fuente USB-C sean compatibles con la salida de video (modo DP Alt) Por favor, asegúrese que la conexión está bien
Utilice un cable HDMI de alta velocidad por un adaptador Certified HDMI

Por qué no hay salida de audio desde el puerto HDMI:
Respuesta: Asegúrese de que haya una función de salida de audio en el monitor.
Configure el monitor externo como dispositivo de salida de audio predeterminado.

Algunas veces el WiFi deja de trabajar mientras el disco duro estaba conectado al hub, ¿Qué debo hacer?
Respuesta: La red 2.4G es más fácilmente. Puede cambiar a la red 5G, o puede ajustar la ubicación del disco duro, moverlo a un lugar adecuado.

Qué hacer si el USB driver no puede ser identificado?
Respuesta: Reinicie la computadora y vuelva a conectar el producto.

Qué hacer si la pantalla de la computadora deja de funcionar después de conectar el disco duro externo?
Respuesta: El Acer 7 port mini Dock se debe ser cargado por adaptador de corriente cuando está conectado a un disco duro. Sugerimos conectar un disco duro a la vez.

Por qué TF & SD no se puede encontrar y leer?
Respuesta: Reinicie la computadora y vuelva a conectarlo.
Para Mac OS, el TF&SD tarjeta debe ser deformato EFAT o FAT. El Acer 7 port mini Dock se debe ser cargado por adaptador de corriente.

Cuando la computadora está cargada, la temperatura de la superficie del producto es alta, ¿es normal?
Respuesta: Es normal, pero también está en el rango de la temperatura de trabajo normal.
Después de cargar por completo, el producto retrocederá a una temperatura más baja.

Atención

- El uso inadecuado puede dañar el producto.
- Compruebe que los PIN de Plug / Jacks están bien antes de usar.
- No deje caer, golpee, arroje o sacuda la unidad, esto puede dañar los componentes internos.
- No desarme ni intente reparar o modificar.
- No permita que la unidad entre en contacto con agua o humedad.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

ES



① USB-C Plug
② HDMI Port x2
③ DP Port
④ USB-C PD Port
⑤ USB 3.0 A x2
⑥ USB 2.0 A x2
⑦ SD & TF Card Reader
⑧ RJ-45 Ethernet
⑨ 3.5mm Audio

Caractéristiques

1. Port HDMI x2:
Prise en charge du mode alt DP (compatible Thunderbolt 3/4), vous permet de refléter ou d'étendre l'affichage de votre ordinateur portable sur votre téléviseur, moniteur ou projecteur dans une résolution allant jusqu'à 4K (3840x2160 @ 30Hz), compatible avec 1080P / 24/50 / 60Hz, 1080i / 50 / 60Hz, 720p / 50 / 60Hz, etc.

2. Port DP:
Vous permet de refléter ou d'étendre l'affichage de votre ordinateur portable sur votre téléviseur, moniteur ou projecteur dans une résolution allant jusqu'à 4K (3840x2160 @ 30Hz), compatible avec 1080P / 24/50 / 60Hz, 1080i / 50 / 60Hz, 720p / 50 / 60Hz, etc.

3. Port USB-C PD:
Prise en charge d'une alimentation de 100 W (jusqu'à 20 V / 5 A) pour charger vos appareils par votre adaptateur d'alimentation (PD).

4. Port USB 3.0 A x2:
Prise en charge de la vitesse de transmission de 5 Gbps sur chaque port, compatible vers le bas avec USB2.0 480Mbps,.Le port USB 3.0 prend en charge le protocole de charge DC 1.2 jusqu'à une sortie 5V / 1.5A pendant que vous connectez votre chargeur PD par le port USB-C PD.

5. Port USB 2.0 A x2:
Prise en charge de la vitesse de transmission de 480 Mbps chaque port.

6. Lecteur de cartes SD et TF:
Permet un charge facile à la mémoire externe pour l'ordinateur hôte, la vitesse de lecture et d'écriture dépend de la qualité de la carte.

7. RJ 45 Ethernet:
Accès à des vitesses de connexion Internet filaires stables jusqu'à 1000 Mbps, compatibles avec les réseaux 10M / 100 Mbps.

8. Audio 3,5 mm:
Prise en charge de la sortie audio stéréo analogique 3,5 mm et de l'entrée micro standard CTIA, plaintes avec spécification de classe de périphérique audio USB, mais ne prend pas en charge USB HID pour augmenter le volume, diminuer le volume ou couper le son pendant la lecture.

Poids: 108g
Température de fonctionnement: 0°40°C
Certification: CE, FCC, RoHS

NB Support	1 x display	2 x display	3 x display
DP1.4 HBR2	4K@30	2 x 1080P 60Hz	1 x 1080P 60Hz+ 2 x 1920 x 1200 60Hz
DP1.4 HBR3	4K@60	4K@30 +2560 x 1440 60Hz	2 x 1080P 60Hz
DP1.4 HBR3 DSC	4K@60	4K@60+4K@30	4K@60+4K@30+ 1080P 60Hz or 2 x 4K@30

Connexions



Détails du package

Hub USB-C 12 en 1 multiport en aluminium x1
Manuel de l'utilisateur x1

FR

FAQ

Pourquoi il n'y a pas de sortie vidéo?
Réponse : Assurez-vous que vos périphériques source USB-C prennent en charge la sortie vidéo (DP Alt-mode)
Assurez-vous que la connexion est bien.
Assurez-vous que le câble HDMI est certifié.

Pourquoi il n'y a pas de sortie audio du port HDMI ?
Réponse : Assurez-vous qu'il y a la fonction de sortie audio sur le moniteur.
Assurez-vous que le moniteur externe comme périphérique de sortie audio par défaut.

Que dois faire si le WiFi cesse de fonctionner alors que le disque dur est connecté au hub ?
Réponse: Le réseau 2.4G est facilement perturbé. Vous pouvez modifier l'Internet sur 5G, ou vous pouvez ajuster le placement du disque dur, déplacer à l'endroit approprié.

Que dois faire si l'appareil USB ne peut pas être reconnu ?
Réponse : Redémarrer l'ordinateur et reconnecter le produit.

Que dois faire si l'affichage de l'ordinateur cesse de fonctionner après connecter un disque dur externe ?
Réponse : Doit charger l'ordinateur par l'adaptateur secteur. Nous recommandons de connecter un seul disque dur externe par une fois.

Pourquoi le carte TF & SD ne peut pas être trouvé et lu ?
Réponse : Redémarrer l'ordinateur et reconnecter le produit.
Pour Mac OS, la carte TF&SD doit être au format EFAT ou FAT. L'ordinateur doit être rechargé par le chargeur.

Pourquoi le hub devient-il chaud lorsque l'ordinateur est chargé ?
Réponse : Un hub chaud est normal lorsque l'ordinateur est chargé. Il se trouve dans la plage de température de fonctionnement normale. Une fois que votre ordinateur est complètement chargé, le concentrateur revient à la température normale.

Attention

- Une utilisation incorrecte peut endommager le produit.
- Vérifiez que les codes PIN de plug jacks sont bien avant utilisation.
- Ne laissez pas tomber, heurtez, jetez ou secouez l'appareil, cela pourrait endommager les composants.
- Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer ou de modifier.
- Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec de l'eau ou de l'humidité.

DÉCLARATION FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

FR



① USB-C Plug
② HDMI Port x2
③ DP Port
④ USB-C PD Port
⑤ USB 3.0 A x2
⑥ USB 2.0 A x2
⑦ SD & TF Card Reader
⑧ RJ-45 Ethernet
⑨ 3.5mm Audio

Funkce

1. HDMI Port x2:
Podporuje DP alternativní režim (kompatibilní s thunderbolt 3/4), umožňuje zrcadlit nebo rozšířit displej vašeho notebooku na vaší TELEVIZOR, monitor nebo projektor rozlišení až 4K(3840x2160)@30Hz, zpětně kompatibilní s 1080P/24/50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 720p/50/60Hz, atd.

2. DP Port:
Umožňuje zrcadlit nebo rozšířit displej vašeho notebooku na vaší TELEVIZOR, monitor nebo projektor rozlišení až 4K(3840x2160)@30Hz, Zpětně kompatibilní s 1080P/24/50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 720p/50/60Hz, atd.

3. USB-C PD Port:
Podporuje napájení 100W (až 20V/5A) nabíjejte zařízení adaptérem Power Delivery (PD)

4. USB 3.0 A port x2:
Podporuje přenosovou rychlost 5Gbps každý port, zpětně kompatibilní s USB2.0 480Mbps,Podpora portu USB 3.0 DC 1.2 nabíjecí protokol až do výstupu 5V / 1.5 a při připojení nabíječky PD pomocí portu USB-C PD.

5. USB 2.0 A port x2:
Podporuje přenosovou rychlost 480Mbps kladného portu.

6. Čtečka karet SD & TF:
Umožňuje přístup k externí paměti pro hostitelský počítač, rychlost čtení a zápisu závisí na kvalitě karty.

7. RJ 45 Ethernet:
Přístup ke stabilnímu kabelovému připojení k internetu až rychlostí až 1000Mbps, zpětně kompatibilní se sítěmi 10m/100Mbps.

8. 3.5mm Audio:
3.5 mm analogový Stereo audio výstup a Mic vstupní podpora standardu CTIA, kompatibilní se specifikací třídy USB audio zařízení ale nepodporuje USB HID pro zvýšení hlasitosti, snížení hlasitosti nebo ztlumení během přehrávání.

Hmotnost: 108g
Provozní Teplota Prostředí: 0~40°C
Certifikace: CE, FCC, RoHS

NB Support	1 x display	2 x display	3 x display
DP1.4 HBR2	4K@30	2 x 1080P 60Hz	1 x 1080P 60Hz+ 2 x 1920 x 1200 60Hz
DP1.4 HBR3	4K@60	4K@30 +2560 x 1440 60Hz	2 x 1080P 60Hz
DP1.4 HBR3 DSC	4K@60	4K@60+4K@30	4K@60+4K@30+ 1080P 60Hz or 2 x 4K@30

Connections



Obsah Balení

12 v 1 USB-C Hliníkový Více-vstupový Hub x1
Uživatelský Návod x1

CZ

FAQ

A. Proč není výstup video?
Odpověď: ujistěte se, že vaše zdrojová zařízení USB-C podporují video výstup (alternativní režim DP)
Prosím, zkontrolujte, zda je připojení v pořádku.
Prosím, použijte vysokorychlostní kabel HDMI certifikovaným adaptérem HDMI.

B. Proč není zvukový výstup z portu HDMI?
Odpověď: ujistěte se prosím, že na monitoru je funkce zvukového výstupu.
Nastavte prosím externí monitor jako výchozí zvukový výstupní zařízení.

C. Nikdy přestane fungovat Wi-Fi ale pevný disk je stále připojen k rozbočovači. Co mám dělat?
Odpověď: síť 2.4G je méně náchylná. Můžete přepnout do sítě 5G, nebo můžete upravit umístění pevného disku, přesunout jej na vhodné místo.

D. Co mám dělat, pokud nelze identifikovat ovladač USB?
Odpověď: restartujte počítač a znovu připojte zařízení.

E. Pokud se displej zastaví po připojení pevného disku s vysokým proudem, co mám dělat?
Odpověď: musí být napájeno. Prosím, nabití zařízení pomocí napájecího adaptéru. Doporučuje se pouze připojit maximálně jeden pevný disk.

F. Proč nelze najít nebo číst kartu TF & SD?
Odpověď: Restartujte počítač a znovu se připojte.
Pro Mac OS, karta musí být naformátována do formátu EFAT nebo FAT.
Prosím, Nabijte jej pomocí napájecího adaptéru.

G. Když je počítač nabitý, povrchová teplota produktu je vysoká, je to normální?
Odpověď: je to normální, ale pouze pokud je v normálním rozmezí pracovní teploty. Po úplném nabití se produkt vrátí zpět na nižší teplotu.

Pozor

- Nesprávným použitím může dojít k poškození zařízení.
- Před použitím zkontrolujte, zda je zásuvka v pořádku.
- Zařízení nesmí spadnout, narážejte, házet nebo je se s tím ani nehoupejte, může dojít k poškození vnitřních součástí
- Zařízení neodstraňujte ani se nepokoušejte opravit nebo upravit.
- Zařízení nesmí přijít do styku s vodou nebo vlhkostí

PROHLÁŠENÍ FCC

Toto zařízení je v souladu se Sekcí 15 regulace FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé interference, a (2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté interference, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

CZ



① USB-C Plug
② HDMI Port x2
③ DP Port
④ USB-C PD Port
⑤ USB 3.0 A x2
⑥ USB 2.0 A x2
⑦ SD & TF Card Reader
⑧ RJ-45 Ethernet
⑨ 3.5mm Audio

Właściwości

1. HDMI Port x2:
Obsługuje tryb DP alt (kompatybilny z thunderbolt 3/4), umożliwia dublowanie lub rozszerzenie obrazu wyświetlania laptopa na TV, monitor albo projektor do rozdzielczości 4K(3840x2160)@30Hz), kompatybilny wstecznie z 1080P/24/50/60Hz, 1080i/50/60Hz, 720p/50/60Hz,etc.

2. Port DP:
Umożliwia dublowanie lub rozszerzenie obrazu wyświetlania laptopa na TV, monitor albo projektor do rozdzielczości 4K(3840x2160)@30Hz), kompatybilny wstecznie z 1080P/24/50/60Hz, 1080i/50/60Hz, 720p/50/60Hz,etc.

3. Port ładowania USB-C:
Obsługuje ładowanie swoich urządzeń 100Wdo 20V/5A) dzięki adaptorowi zasilania (PD).

4. USB 3.0 A port x2:
Obsługuje prędkość transmisji 5Gbps na każdym porcie, kompatybilny wstecznie z USB2.0 480Mbps,.Obsługuje port USB 3.0 Protokół ładowania DC 1.2 do wydajności 5V/1,5A ile podłączamy do ładowarki PD przez port PD USB-C.

5. USB 2.0 A port x2:
Obsługuje prędkość transmisji 480Mbps na każdym porcie.

6. Czytnik kart SD i TF:
Obsługuje dostęp do pamięci zewnętrznej dla komputera hosta, szybkość odczytu i zapisu zależy od jakości karty.

7. Ethernet RJ 45:
Dostępu do stabilnego przewodowego połączenia internetowego o prędkości do 1000Mbps, kompatybilnewstecznie z sieciami 10M/100Mbps.

8. Audio 3,5mm:
Wyjście analogowe 3,5mm stereo audio i wejście mikrofonu obsługują standard CTIA. Zgodne ze specyfikacją klasy urządzeń audio USB, ale nie obsługują USB HID w przypadku podgłaśniania, ściszania albo wyciszania w trakcie odtwarzania.

Waga: 108g
Robocza temperatura otoczenia: 0~40°C
Certyfikaty: CE, FCC, RoHS

NB Support	1 x display	2 x display	3 x display
DP1.4 HBR2	4K@30	2 x 1080P 60Hz	1 x 1080P 60Hz+ 2 x 1920 x 1200 60Hz
DP1.4 HBR3	4K@60	4K@30 +2560 x 1440 60Hz	2 x 1080P 60Hz
DP1.4 HBR3 DSC	4K@60	4K@60+4K@30	4K@60+4K@30+ 1080P 60Hz or 2 x 4K@30

Connections



Informacje odn. pakietu

USB-C 12 w 1 aluminiowym koncentratorze Multiport x1
Instrukcja obsługi x 1

PL

Pytania

A. Dlaczego nie ma wyjścia wideo?
Odpowiedź: Sprawdź, czy urządzenia źródłowe USB-C obsługują wyjście wideo (DP tryb Alt).
Sprawdź, czy podłączenie jest prawidłowe.
Użyj kabla HDMI o dużej szybkości przy certyfikowanym adapterze HDMI.

B. Dlaczego nie ma wyjścia audio z portu HDMI?
Odpowiedź: Sprawdź, czy jest funkcja wyjścia audio na monitorze.
Ustaw monitor zewnętrzny jako domyślne urządzenie wyjścia audio.

C. Co zrobić, gdy czasem WiFi przestaje działać przy twardym dysku do komputera?
Odpowiedź: Pasuje sieć 2.4G jest łatwo zakurzyć. Możesz się przełączyć na sieć 5G albo ustawić lokalizację twardego dysku w bardziej dogodnym miejscu.

D. Co zrobić, kiedy nie da się uzyskać napędu USB?
Odpowiedź: Zresetuj komputer i ponownie podłącz produkt.

E. Co zrobić, jeśli ekran przestanie działać po podłączeniu wysokiego poboru (wentylacja dysku)?
Odpowiedź: Trzeba go na zasilanie. Zasilaj przez zasilacz sieciowy. Radzimy podłączać mało jeden twardy dysk.

F. Dlaczego nie daje się znaleźć i odczytać kart TF i SD?
Odpowiedź: Zresetuj komputer i ponów połączenie.
W przypadku SO Mac, karta musi mieć format EFAT lub FAT. Zasilaj przez zasilacz sieciowy.

G. Gdy komputer jest ładowany, temperatura powierzchni produktu jest wysoka, czy to normalne?
Odpowiedź: To normalne w zakresie normalnej temperatury roboczej. Po pełnym naładowaniu, temperatura produktu spadnie do z powrotem do niskiej.

Uwaga

- Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia produktu.
- Przed użyciem sprawdź, czy opaskowy są na wyczuciu.
- Unikaj upuszczania, obijania, rzucania lub potrząsania urządzeniem, by nie ulegały uszkodzeniu wewnętrzne elementy.
- Nie rozbieraj urządzenia, ani nie próbuj go naprawiać lub modyfikować.
- Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z wodą lub wilgocią.

OŚWIADCZENIE FCC

Urządzenie spełnia część 15 przepisów FCC. Eksploatacja urządzenia podlega dwóm warunkom:
(1) Urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń, a także, (2) to urządzenie musi przyjmować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia