

<p><b>iperio ELECTRONICS</b> TE.04.0240.01</p> <h1>cargador power bank inalámbrico 10000mah</h1>  <p><b>Instrucciones de Uso</b></p> <p><a href="http://www.iperioelectronics.com/manual/TE.04.0240.01.pdf">http://www.iperioelectronics.com/manual/TE.04.0240.01.pdf</a></p>	<p><b>Manual del Cargador Power Bank Inalámbrico</b></p>  <p>Gracias por usar este producto de nuestra compañía. Antes de utilizar el producto, por favor,lea atentamente el manual para hacerlo de la forma correcta. Nos disculpamos por las molestias que pueda ocasionar cualquier error en la impresión o traducción de este manual.</p> <p><b>1. Información General</b> Este producto es una batería portátil de agregación de cuidado diseño y con un terminal de carga inalámbrica y Power Bank de alta capacidad de transmisión. Puede utilizarse en casa, en exteriores, de viaje, en la oficina o en cualquier otro lugar, y ofrece la posibilidad de cargar sin problemas cualquier dispositivo desde cualquier parte: iPad y tablets, smartphones, cámaras digitales, MP4 y otros productos electrónicos.</p> <p><b>2. Resumen de funciones</b> 1- Power Bank 2- Carga inalámbrica 3- Batería recargable 4- Carga Intellectiva 5- Entrada de Tipo C e Inalámbrica</p> <p><b>3. Introducción a los botones e indicadores luminosos</b> 1- Entrada Micro USB 2- Entrada Micro USB 3- Botón de encendido 4- Luz de carga inalámbrica 5- Luz de encendido 6- Indicador del estado de la batería 7- Área de carga inalámbrica 8- Base antideslizante 9- Entrada USB de Tipo C 10- Salida Micro USB</p> <p><b>4. Avisos importantes:</b> 1- Por favor, no desmonte ni remodela el producto 2- No es impermeable 3- Por favor, no cargue en ambientes demasiado calientes 4- Utilice un adaptador adecuado para conectarlo a la terminal transmissora 5- No golpee al producto, ni lo arroje al fuego o al agua 6- Deje de usar la batería inmediatamente si aparece alguna deformación, vertido u olor 7- El producto debería cargarse una vez al mes como mínimo si no va a usado durante un largo periodo de tiempo. 8- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar el producto cuando esté usando la carga inalámbrica 9- Por favor, retire la lámina protectora antes de recargar. 10- Es muy importante no utilizar la carga inalámbrica para móviles cuando el producto se está cargando.</p> <p><b>5. Uso del producto</b> 1- Encender/apagar Pulse el botón de encendido para encender el dispositivo. La luz azul indicará si está encendido o apagado. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para encender/apagar la función de carga inalámbrica. El indicador rojo muestra si está encendida o apagada.</p>	<p><b>2 - Auto-recarga</b> 1- Carga por cable Utilice el cable Micro USB estándar para la carga conectada, la luz azul parpadeará mientras se este cargando, y todos los LED azules quedarán fijos cuando la carga este completa. 2- Carga inalámbrica Ponga el power bank inalámbrico en un cargador inalámbrico directamente.</p> <p><b>3 - Cargar otros productos electrónicos</b> 1- Carga por cable Pulse el botón de encendido con el botón. Los indicadores azules se encenderán. Con el cable USB conecte un extremo en el cargador y otro en el producto que desea recargar. 2- Carga inalámbrica Active la carga inalámbrica, los indicadores de iluminarán en rojo. Ponga el móvil encima correctamente.</p> <p><b>6. Preguntas Frecuentes</b> 1. Si al encender con el botón, sólo parpadea en azul un LED, la batería se está agotando y debería recargar pronto. 2. Este producto puede identificar automáticamente el equipo que necesita carga. Si no hay ningún dispositivo encima, el cargador se apagará al cabo de 5 minutos.</p>	<p>3. Si el centro de la terminal receptora se desvía más de 20mm del centro de la terminal transmissora, el cargador se apagará automáticamente. Contraste más desvíe, más ineficiente será la carga.</p> <p>4. Si el terminal transmissor detecta que la carga actual está completa, desconectará la conexión automáticamente. El transmissor y el receptor quedarán en estado de stand-by.</p> <p>5. Cuando la carga por cable o inalámbrica hayan finalizado, el transmissor desconectará la conexión automáticamente. Debe quitar el dispositivo receptor para que la corriente de carga vuelva a la normalidad.</p> <p>6. Si utiliza un adaptador inadecuado, la batería no se cargará completamente, y la máquina se dañará.</p> <p><b>8. El paquete incluye:</b> 1 - Terminal transmissor x 1 2 - Cable USB x 1 3 - Manual x 1</p>	<p><b>9. Especificaciones</b> 1 - Entrada con cable: DC 5V/2A, Entrada Inalámbrica: 5V/750mA 2 - Salida USB: DC 5V/2.1A 4 - Frecuencia de carga: 100-200KHz 5 - Distancia inalámbrica: 3-8mm 6 - Eficiencia: más del 75% 7 - Tamaño del producto: 74 x 133 x 19mm 8 - Peso del producto: 166.5 g 9 - Capacidad: 10000 mAh 10 - Cinta transportadora: guárdelo en su bolsa de viaje, en la bolsa de su portátil, o en el coche. 11 - Indicador de capacidad: Se muestra la capacidad eléctrica con 4 luces LED azules cuando se carga inalámbricamente la luz es roja. 12 - Tipo de carga: se puede cargar a la vez con cable y de forma inalámbrica. 13 - Aplicación: todas las Apps para todos los productos con estándar Qi.</p> <p><b>Pasos de uso:</b> 1. Conecte el cable MicroUSB al cargador y al adaptador de corriente, y luego conecte el adaptador al enchufe (luz blanca durante 2 segundos)</p>	<p><b>Pasos de uso (cont):</b> En modo standby no habrá ninguna indicación luminosa (para ahorro de energía pensando en el medio ambiente) 3. Compatible con dispositivos receptores Qi colocados en el soporte (no en la zona de carga) del cargador Qi, una vez el dispositivo receptor haya sido detectado empezará a cargarse, el brillo de la luz verde será proporcional al volumen de energía emitida por el dispositivo. 4. Cuando aparte el dispositivo receptor del cargador, la luz azul se apagará y volverá al estado de stand-by. 5. Si durante su uso el cargador o el adaptador se sobrecalientan o sobrecargan, detenga la carga, la luz roja parpadeará tras un rato, vuelva al paso 2.</p> <p><b>Significado de luces:</b> 1. Luz blanca: Encendido 2. Luz azul: Stand-by 3. Luz verde: Cargando 4. Luz roja parpadearo: anomalía en voltaje/corriente/temperatura. Nota: diferentes modelos y versiones del producto pueden mostrar algunas variaciones en las luces.</p> <p><b>Avisos:</b> 1. Este producto debe usarse como se indica en el manual, de lo contrario podría causar un fuego, una explosión, o alguna otra situación de riesgo.</p>	<p><b>Avisos (cont):</b> 2. Antes de utilizar el producto, compruebe que los parámetros del adaptador de corriente son los apropiados, y que está fabricado por una marca de confianza con 9. Los fabricantes de dispositivos médicos recomiendan una distancia mínima entre un cargador inalámbrico y un implante médico de al menos 15.3cm, para evitar potenciales interferencias del cargador con el dispositivo, marcapasos, etc. Si tiene la menor sospecha de que esa interferencia está ocurriendo, por favor, corte la corriente del cargador. Siga las instrucciones del fabricante del dispositivo, y ante cualquier duda, por favor contacte con el personal adecuado de los proveedores.</p> <p><b>Parámetros técnicos:</b> Nombre del producto: Cargador inalámbrico Número de producto: Estándar de carga: Qi v1.0/1.1 Número de bobinas: Una Distancia de carga: &lt;5mm Voltaje de entrada: 1500-2000mA Potencia transmitida: &lt;5W Eficiencia de carga: &lt;70% Temperatura de uso: 0-40 Rango de humedad: 45-48%RH</p>	<p>del cargador. Siga las instrucciones del fabricante del dispositivo, y ante cualquier duda, por favor contacte con el personal adecuado de los proveedores.</p> <p><b>Manual del cargador inalámbrico</b> - Este producto es compatible con el protocolo Qi (v.1.0 y 1.1) WPC de carga inalámbrica. - Es compatible con dispositivos receptores de carga Qi (con SW) recargables, y la carga es rápida y sencilla. - Pensado para evitar los problemas de acarar cables de diferentes interfaces, este cargador proporciona salvaguarda y plena energía para sus dispositivos.</p> <p><b>Lista de contenido:</b> 1. Especificaciones 2. Cargador Inalámbrico 3. Cable Micro USB (opcional)</p> <p>Nota: el contenido estándar no incluye el adaptador de corriente USB, que recomendamos sea DC 5V/1.5A, de fabricante reconocible y calidad contrastada.</p> <p>Interface: Micro USB Voltaje de entrada: DC5V(4.6-5V) Corriente de entrada: 1500-2000mA</p>	<p><b>Manual del cargador inalámbrico</b> - Este producto es compatible con el protocolo Qi (v.1.0 y 1.1) WPC de carga inalámbrica. - Es compatible con dispositivos receptores de carga Qi (con SW) recargables, y la carga es rápida y sencilla. - Pensado para evitar los problemas de acarar cables de diferentes interfaces, este cargador proporciona salvaguarda y plena energía para sus dispositivos.</p> <p><b>Lista de contenido:</b> 1. Especificaciones 2. Cargador Inalámbrico 3. Cable Micro USB (opcional)</p> <p>Nota: el contenido estándar no incluye el adaptador de corriente USB, que recomendamos sea DC 5V/1.5A, de fabricante reconocible y calidad contrastada.</p> <p>Interface: Micro USB Voltaje de entrada: DC5V(4.6-5V) Corriente de entrada: 1500-2000mA</p>	
<p><b>iperio ELECTRONICS</b> TE.04.0240.01</p> <h1>wireless charger power bank 10000mah</h1>  <p><b>Use Instructions</b></p> <p><a href="http://www.iperioelectronics.com/manual/TE.04.0240.01.pdf">http://www.iperioelectronics.com/manual/TE.04.0240.01.pdf</a></p>	<p><b>Wireless Charger Power Bank Manual</b></p> <p>This product is a portable battery of aggregation of careful design and with a terminal of wireless charge and Power Bank of high capacity of transmission. It can be used at home, outdoors, on the road, in the office or anywhere else, and offers the possibility to charge any device from any place without problems: iPad and tablets, smartphones, digital cameras, MP4 and other electronic products.</p> <p><b>2. Function Overview</b> 1- Power bank 2- Wireless charging 3- Rechargeable battery 4- Intellective load 5- Type C and Wireless Input</p> <p><b>3. Introduction of button and indicator Light</b> 1- Micro USB Input 2- Micro USB Output 3- Power Switch 4- Wireless charging Light 5- Power light 6- Battery status indicator 7- Wireless charging area 8- Non-slip base 9- Type C USB Input</p> <p>Thank you for using this product from our company. Before using the product, please read the manual carefully to do it correctly. We apologize for the inconvenience caused by any error in the printing or translation of this manual.</p>	<p><b>1. General Information</b> This product is a portable battery of aggregation of careful design and with a terminal of wireless charge and Power Bank of high capacity of transmission. It can be used at home, outdoors, on the road, in the office or anywhere else, and offers the possibility to charge any device from any place without problems: iPad and tablets, smartphones, digital cameras, MP4 and other electronic products.</p> <p><b>2. Function Overview</b> 1- Power bank 2- Wireless charging 3- Rechargeable battery 4- Intellective load 5- Type C and Wireless Input</p> <p><b>3. Introduction of button and indicator Light</b> 1- Micro USB Input 2- Micro USB Output 3- Power Switch 4- Wireless charging Light 5- Power light 6- Battery status indicator 7- Wireless charging area 8- Non-slip base 9- Type C USB Input</p>	<p><b>2 - Auto-recharge</b> 1- Cable charging Use the standard Micro USB cable for the connected load, the blue light will flash while charging, and all the blue LEDs will be fixed when the charge is complete. 2- Wireless charging Put the wireless power bank in a wireless charger directly. 3- Upload other electronic products Turn on the charger with the button, the blue indicators will light up. With the USB cable, connect one end to the charger and the other to the product you want to recharge. 3.2 - Wireless charging Activate wireless charging, the indicators will illuminate in red. Put the mobile on correctly.</p> <p><b>6. Frequent questions</b> 1. If you turn on with the button, only one LED flashes blue, the battery is running low and you should recharge soon. 2. This product can automatically identify the equipment that needs charging. If there is no device on top, the charger will turn off after 5 minutes.</p>	<p>3. If the center of the receiving terminal deviates more than 20mm from the center of the transmitting terminal, the charger will automatically turn off. The more you deviate, the more inefficient the burden will be.</p> <p>4. If the finished transmitter detects that the current load is complete, it will disconnect the connection automatically. The transmitter and receiver will be in stand-by status.</p> <p>5. When the cable or wireless charging is complete, the transmitter will disconnect the connection automatically. You must remove the receiving device so that the charging current returns to normal.</p> <p>6. If you use an inadequate adapter, the battery will not be fully charged, and the machine will be damaged.</p> <p><b>8. Package includes:</b> 1 - Transmitting terminal x 1 2 - USB cable x 1 3 - Manual x 1</p>	<p><b>9. Specifications</b> 1 - Input with cable: DC 5V / 2A, Wireless Input: 5V / 750mA 2 - USB output: DC 5V / 2.1A 3 - Wireless output: SW 1000mA 4 - Frequency of charging: 100-200KHz 5 - Wireless distance: 3-8mm 6 - Efficiency: more than 75% 7 - Product size: 74 x 133 x 19mm 8 - Product weight: 166.5 g 9 - Capacity: 10000 mAh 10 - Conveyor belt: keep it in your travel bag, in your laptop bag, or in the car. 11 - Capacity indicator: Electric capacity is shown with 4 blue LED Lights; when it is wirelessly charged, the light is red. 12 - Type of charge: can be charged at the same time with cable and wirelessly. 13 - Application: all Apps for all products with Qi standard.</p> <p><b>Steps of use:</b> 1. Connect the Micro USB cable to the charger and the power adapter, and then connect the adapter to the socket (white light for 2 seconds)</p>	<p><b>Steps of use (cont):</b> 2. In standby mode there will be no luminous indication (for saving energy and thinking about the environment) 3. Compatible with Qi receiver devices placed in the support (not in the charging area) of the Qi charger, once the receiving device has been detected it will begin to charge, the brightness of the green light will be proportional to the volume of energy emitted by the device. 4. When the charger receiver device is separated, the blue light will turn off and return to the stand-by state. 5. If the charger or adapter overheats or overloads during use, stop charging, the red light will flash after a while, return to step 2.</p> <p><b>Meaning of lights:</b> 1. White light: On 2. Blue light: Stand-by 3. Green light: Loading 4. Red light blinking: voltage / current / temperature anomaly. Note: different models and versions of the product may show some variations in the lights.</p> <p><b>Notices:</b> 1. This product must be used as indicated in the manual, otherwise it could cause a fire, an explosion, or some other risk situation.</p>	<p><b>Notices (cont):</b> 2. Before using the product, check that the parameters of the power adapter are appropriate, and that it is manufactured by a trusted brand with security authentication. Check if the output current when charging is 1.5 times greater than that of the receiving device, otherwise the device will not charge, or will do very little, and the adapter could even be damaged. 3. Check that the USB cable is suitable for both ports. The charging current of the device is high, if you use a 1.5-2.0A USB cable the device may not charge, or negative phenomena may occur, such as frequent restart. 4. To ensure that you do not debris remains on the loading platform, sensitive equipment, or other non-metallic or Qi-standard items should not be placed on the load base. 5. Ensure that the device meets the Qi standards and that it is placed correctly, a bad placement can result in local failures or other negative phenomena such as frequent restart. 6. Make sure that neither the loading platform nor the charging device overheat. If this is the case, disconnect it from the power supply and allow it to cool down before re-charging. 7. Keep the device dry, do not store it or use it in environments of excessive cold or humidity. 8. Do not attempt to open, throw, hit or shake the device.</p>	<p>9. Manufacturers of medical devices recommend a minimum distance between a wireless charger and a medical implant of at least 15.3cm, to avoid potential interferences of the charger with the device, pacemaker, etc. If you have the slightest suspicion that interference is occurring, please cut off the current of the charger. Follow the instructions of the device manufacturer, and if in doubt, please contact the appropriate personnel of the providers.</p> <p><b>Technical parameters:</b> Product name: Wireless charger Product number: Charging standard: Qi v1.0 / 1.1 Number of coils: One Load distance: &lt;5mm Input voltage: 1500-2000mA Transmitted power: &lt;5W Load efficiency: &lt;70% Operating temperature: 0-40 Humidity range: 45-48% RH</p> <p><b>Wireless charger manual:</b> - This product is compatible with the Qi protocol (v.1.0 and 1.1) WPC wireless charging.</p>	<p>- It is compatible with rechargeable Qi (SW) charging devices, and charging is quick and easy. - Designed to avoid the problems of carrying cables from different interfaces, this charger provides safe and full power for your devices.</p> <p><b>Content list:</b> 1. Specifications 2. Wireless charger 3. Micro USB cable (optional)</p> <p>Note: the standard content does not include the USB power adapter, which we recommend is DC 5V / 1.5A, of recognizable manufacturer and proven quality.</p> <p>Interface: Micro USB Input voltage: DC5V (4.6-5V) Input current: 1500-2000mA</p>
<p><b>iperio ELECTRONICS</b> TE.04.0240.01</p> <h1>chargeur rapide powerbank sans fil 10000mah</h1>  <p><b>Instructions d'utilisation</b></p> <p><a href="http://www.iperioelectronics.com/manual/TE.04.0240.01.pdf">http://www.iperioelectronics.com/manual/TE.04.0240.01.pdf</a></p>	<p><b>Guide du chargeur rapide Powerbank sans fil</b></p> <p>Ce produit est une batterie portable externe au design élégant, munie d'un terminal de charge Powerbank sans fil et de haute capacité de transmission. Vous pouvez l'utiliser à domicile, à l'extérieur, pendant vos voyages, au bureau ou à n'importe quel autre endroit. Il vous offre la possibilité de recharger sans problèmes tout type de dispositifs et ce, depuis n'importe où : iPads, tablettes, smartphones, appareils photo numériques, MP4 et autres produits électroniques.</p> <p><b>2. Résumé des fonctions</b> 1- Batterie sans fil 2- Charge sans fil 3- Batterie rechargeable 4- Charge intelligente 5- Entrée de type C et sans fil</p> <p><b>3. Présentation des boutons et indicateurs lumineux</b> 1- Entrée micro-USB 2- Sortie micro-USB 3- Bouton d'allumage 4- Témoin de charge sans fil 5- Témoin d'alimentation</p> <p>Merci d'utiliser les produits de notre entreprise. Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement le présent guide afin de l'utiliser correctement. Nous vous prions de nous excuser de tout désagrément occasionné par tout type d'erreur dans l'impression ou dans la traduction du présent guide.</p>	<p><b>4. Avertissements:</b> 1- Évitez de démonter ou de transformer le produit. 2- Le produit n'est pas étanche. 3- Ne rechargez pas votre appareil dans des environnements excessivement chauds. 4- Utilisez un adaptateur approprié pour le brancher au terminal transmetteur. 5- Veillez à ne pas lancer le produit ou à le jeter au feu ou à l'eau. 6- En cas de déformation, de déversement ou d'odeur inhabituelle, cessez immédiatement d'utiliser la batterie. 7- Si vous n'utilisez pas votre produit pendant une longue période, celui-ci devra être rechargé au minimum une fois par mois. 8- Lorsque vous n'utilisez pas la recharge sans fil, appuyez sur le bouton d'allumage pendant 3 secondes pour éteindre le produit. 9- Veuillez retirer le film de protection avant de procéder à la recharge. 10 - Il est très important de ne pas recharger vos appareils avec votre chargeur sans fil, si vous êtes en train de le recharger.</p> <p><b>5. Utilisation du produit</b> 1 - Allumer / Éteindre Appuyez sur le bouton d'allumage pour allumer le dispositif. Le témoin bleu indiquera si votre appareil est allumé ou éteint. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre la fonction de recharge sans fil. Le témoin rouge indiquera si la fonction est activée ou désactivée.</p>	<p><b>2 - Recharge automatique</b> 2.1 - Recharge à l'aide d'un câble Utilisez le câble micro-USB standard pour la recharge raccourcie. Le témoin bleu clignotera pendant la recharge. À la fin de la recharge, l'ensemble des LED bleues restera allumées de façon continue. 2.2 - Charge sans fil Placez directement le powerbank sans fil sur un chargeur sans fil. 3 - Recharger d'autres produits électroniques 3.1 - Recharge à l'aide d'un câble Allumez le chargeur en appuyant sur le bouton. Les témoins lumineux s'allument. Branchez l'extrémité du câble USB sur le chargeur et l'autre extrémité du câble sur le produit que vous souhaitez recharger. 3.2 - Charge sans fil En activant la charge sans fil, les témoins lumineux rouges s'allument. Placez le téléphone au-dessus du chargeur.</p> <p><b>6. Questions fréquentes</b> 1. Si seul un témoin lumineux à LED bleu s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton, cela indique que le niveau de batterie est faible et que vous devez le recharger. 2. Ce produit peut identifier automatiquement l'appareil que vous souhaitez recharger. Si aucun appareil n'est placé au-dessus, le chargeur s'éteindra au bout de 5 minutes.</p>	<p>3. Si le centre du terminal récepteur se trouve à plus de 20 mm du centre du terminal transmetteur, le chargeur s'éteindra automatiquement. Plus la déviation est grande, plus la charge sera inefficace.</p> <p>4. Si le terminal transmetteur détecte que l'opération de recharge s'est achevée, il déconnectera automatiquement la connexion. Le transmetteur et le récepteur resteront tous deux en mode stand-by.</p> <p>5. À la fin de la recharge par câble ou sans fil, le transmetteur déconnectera automatiquement la connexion. Veuillez retirer l'appareil récepteur afin que le courant de charge revienne à la normalité.</p> <p>6. Si vous utilisez un adaptateur inapproprié, la batterie ne se chargera pas complètement et l'appareil pourrait se détériorer.</p> <p><b>8. Accessoires inclus dans le paquet:</b> 1 - Terminal transmetteur x 1 2 - Cable USB x 1 3 - Guide d'utilisation x 1</p>	<p><b>9. Caractéristiques</b> 1 - Entrée avec câble : DC 5V / 2 A. Entrée sans fil : 5V / 750 mA 2 - Sortie USB : DC 5V / 2.1 A 3 - Sortie sans fil : 5W / 1000 mA 4 - Fréquence de charge : 100-200 KHz 5 - Distance sans fil : 3 à 8 mm 6 - Efficacité : plus de 75 % 7 - Dimensions du produit : 74 x 133 x 19 mm 8 - Poids du produit : 166.5 g 9 - Capacité : 10 000 mAh 10 - Sac de transport : rangez votre appareil dans votre sac de voyage, dans la poche de votre portable ou dans la valise. 11 - Indicateur de capacité : votre chargeur indique la capacité de charge à l'aide de 4 témoins lumineux à LED bleus. Lors de la recharge sans fil, les témoins lumineux s'allument en rouge. 12 - Type de charge : il est possible de recharger à la fois avec un câble et sans fil. 13 - Application : toutes les Apps pour tous les produits avec le standard Qi.</p> <p><b>Étapes d'utilisation:</b> 1. Branchez le câble micro-USB au chargeur et à l'adaptateur de courant, puis branchez l'adaptateur à la prise électrique (un témoin lumineux blanc s'allumera pendant 2 secondes).</p>	<p><b>Étapes d'utilisation (cont):</b> 2. Lorsque l'appareil est en mode stand-by, celui-ci n'émettra aucune indication lumineuse (il s'agit d'une mesure d'économie d'énergie et de protection de l'environnement). 3. Est compatible avec les dispositifs récepteurs Qi placés sur le support du chargeur Qi (non dans la zone de charge). Une fois que le dispositif récepteur est détecté, il commencera à se charger. La luminosité du témoin vert sera proportionnelle au volume d'énergie émis par le dispositif. 4. Lorsque vous retirez le dispositif récepteur du chargeur, le témoin bleu s'éteindra et l'appareil entrera en mode stand-by. 5. Si pendant leur utilisation, le chargeur ou l'adaptateur de courant se mettent à surchauffer ou à surcharger, arrêtez la charge. Le témoin lumineux rouge se mettra à clignoter au bout d'un moment. Revenez à l'étape 2. 6. Pour s'assurer de ne laisser aucun résidu sur la plateforme de charge, les équipements sensibles, les produits non métalliques ou munis du standard Qi ne doivent pas être placés sur la base de charge. 5. Vérifier que le dispositif est conforme aux standards Qi et assurez-vous de placer correctement votre appareil. Sinon, vous pourriez avoir des problèmes de charge ou d'autres incidents, tels que le redémarrage fréquent de l'appareil. 6. Vérifier que ni la plateforme de charge, ni les dispositifs en cours de charge ne surchauffent. Si c'est le cas, débranchez vos appareils et laissez-les refroidir avant de procéder à nouveau à la recharge. 7. Gardez le dispositif au sec, ne le rangez pas et ne l'utilisez pas dans des environnements très froids ou très humides, d'explosion o à toute autre situation de risque.</p>	<p>8. N'essayez pas d'ouvrir le dispositif, de le lancer ou de l'agiter. 9. Les fabricants des appareils médicaux recommandent de conserver une distance minimum d'au moins 15,3 cm entre un chargeur sans fil et un implant médical, afin d'éviter de possibles interférences du chargeur avec le dispositif, le stimulateur cardiaque, etc. Si vous avez le moindre doute, si vous pensez qu'une interférence est en train de se produire, veuillez débrancher le chargeur. Veuillez suivre les indications du fabricant du dispositif. Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter votre commerçant et le service correspondant.</p> <p><b>Parámetros técnicos:</b> Nom du produit : Chargeur sans fil Numéro du produit : Standard de charge : Qi v1.0/1.1 Nombre de bobines : 1 Distance de charge : &lt; 5 mm Tension d'entrée : 1 500 - 2 000 mA Puissance transmise : &lt; 5 W Efficacité de charge : &lt; 70 % Température d'utilisation : 0-40 Teneur en humidité : 45 - 48 % HR</p>	<p><b>Guide du chargeur sans fil</b> - Ce produit est compatible avec le protocole Qi de charge sans fil (V1.0 et V1.1) WPC. - Il est compatible avec les dispositifs récepteurs de charge Qi (avec 5W) rechargeables. La charge est rapide et facile. - Conçu pour éviter la détérioration des fils des différentes interfaces, ce chargeur garantit la protection et la pleine énergie de vos dispositifs.</p> <p><b>Liste des accessoires inclus :</b> 1. Spécifications 2. Chargeur sans fil 3. Câble micro-USB (en option)</p> <p>Note: les accessoires n'incluent pas l'adaptateur de courant USB. Nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur DC 5V/1.5A provenant d'un fabricant reconnu et à la qualité contrastée.</p> <p>Interface : Micro-USB Tension d'entrée : DC 5V (4.6-5V) Courant d'entrée : 1 500 - 2 000 mA</p>	
<p><b>iperio ELECTRONICS</b> TE.04.0240.01</p> <h1>kabellose Ladegerät power bank</h1>  <p><b>Anleitung</b></p> <p><a href="http://www.iperioelectronics.com/manuals/TE.04.0240.01.pdf">http://www.iperioelectronics.com/manuals/TE.04.0240.01.pdf</a></p>	<p><b>Handbuch für das kabellose Ladegerät Power Bank</b></p> <p>Dieses Produkt ist ein tragbares Akkugerät mit durchdachtem Design, mit einem kabellosen Ladeterminal und einer leistungsstarken Power Bank. Es kann zu Hause, im Freien, auf Reisen, im Büro oder anderswo verwendet werden und bietet die Möglichkeit, jedes Gerät unkompliziert und von überall aufzuladen: iPad und Tablets, Smartphones, Digitalkameras, MP4 und andere elektronische Produkte.</p> <p><b>2. Funktionsübersicht</b> 1 - Stromversorgungsinheit 2 - Kabelloses Laden 3 - Wiederaufladbarer Akku 4 - Intellektuelle Belastung 5 - Typ C und kabelloser Eingang</p> <p><b>3. Einführung in die Tasten und Kontrollleuchten</b> 1 - Micro USB Eingang 2 - Mikro-USB-Ausgang 3 - Netzschalter 4 - Kabellose Ladeleuchte 5 - Stromleuchte</p> <p>Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt aus unserem Hause gewählt haben. Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch, um es richtig zu handhaben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die durch einen Fehler beim Drucken oder Übersetzen dieses Handbuchs verursacht wurden.</p>	<p><b>1. Allgemeine Informationen</b> Dieses Produkt ist ein tragbares Akkugerät mit durchdachtem Design, mit einem kabellosen Ladeterminal und einer leistungsstarken Power Bank. Es kann zu Hause, im Freien, auf Reisen, im Büro oder anderswo verwendet werden und bietet die Möglichkeit, jedes Gerät unkompliziert und von überall aufzuladen: iPad und Tablets, Smartphones, Digitalkameras, MP4 und andere elektronische Produkte.</p> <p><b>2. Funktionsübersicht</b> 1 - Stromversorgungsinheit 2 - Kabelloses Laden 3 - Wiederaufladbarer Akku 4 - Intellektuelle Belastung 5 - Typ C und kabelloser Eingang</p> <p><b>3. Einführung in die Tasten und Kontrollleuchten</b> 1 - Micro USB Eingang 2 - Mikro-USB-Ausgang 3 - Netzschalter 4 - Kabellose Ladeleuchte 5 - Stromleuchte 6 - Batteriezustandsanzeige 7 - Kabelloser Ladebereich 8 - Rutschfeste Basis 9 - USB-Eingang Typ C</p>	<p><b>4. Wichtige Hinweise:</b> 1 - Bitte demontieren Sie das Produkt nicht und bauen Sie es nicht um. 2 - Nicht wasserdicht. 3 - Verwenden Sie einen geeigneten Adapter, um ihn mit dem Senderanschluss zu verbinden. 5 - Treten Sie nicht auf das Produkt und werfen Sie es nicht in Feuer oder Wasser. 6 - Stellen Sie die Verwendung der Batterie sofort ein, wenn Verformungen, Verschüttungen oder Gerüche auftreten. 7 - Das Produkt sollte mindestens einmal im Monat belastet werden, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. 8 - Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten, wenn Sie keine drahtlose Ladung verwenden. 9 - Bitte entfernen Sie die Schutzfolie vor dem Aufladen. 10 - Es ist sehr wichtig, dass Sie beim Laden des Produkts keine kabellose mobile Ladung verwenden.</p> <p><b>5. Verwendung des Produkts</b> 1 - Ein/Ausschalten Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten. Das blaue Licht zeigt an, ob es ein- oder ausgeschaltet ist. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die drahtlose Ladefunktion ein- und auszuschalten. Die rote Anzeige zeigt an, ob sie ein- oder ausgeschaltet ist.</p>	<p><b>2 - Automatisches Aufladen</b> 2.1 - Kabelladung Verwenden Sie das Standard-Micro-USB-Kabel für die angeschlossene Ladung, das blaue Licht blinkt während des Ladevorgangs und alle blauen LEDs werden fixiert, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. 2.2 - Kabelloses Laden Legen Sie das drahtlose Netzteil direkt in ein drahtloses Ladegerät. 3 - Andere elektronische Produkte herunterladen 3.1 - Kabelladung Schalten Sie das Ladegerät mit der Taste ein, die blauen Anzeigen leuchten auf. Schließen Sie das eine Ende mit dem USB-Kabel an das Ladegerät und das andere Ende an das Produkt an, das Sie aufladen möchten. 3.2 - Kabelloses Laden Aktivieren Sie die drahtlose Ladung, die Anzeigen leuchten rot. Legen Sie das Handy richtig auf.</p> <p><b>6. Häufig gestellte Fragen</b> 1. Wenn nur eine LED beim Einschalten des Schalters blau blinkt, ist der Akku schwach und sollte bald wieder aufgeladen werden. 2. Dieses Produkt kann automatisch die Geräte identifizieren, die geladene werden müssen. Wenn sich kein Gerät darauf befindet, schaltet sich das Ladegerät nach 5 Minuten aus.</p>	<p>Wenn die Mitte der Empfangsklemme mehr als 20 mm von der Mitte der Sendeklemme abweicht, schaltet sich das Ladegerät automatisch aus. Je mehr sie abweicht, desto ineffizienter wird die Last sein.</p> <p>4. Wenn der abschließende Sender erkennt, dass die aktuelle Last vollständig ist, trennt er automatisch die Verbindung. Sender und Empfänger befinden sich im Stand-by-Modus.</p> <p>5. Wenn die kabelgebundene oder kabellose Ladung abgeschlossen ist, trennt der Sender automatisch die Verbindung. Sie müssen das Empfangsgerät entfernen, damit der Ladestrom wieder normal wird.</p> <p>6. Wenn Sie einen ungeeigneten Adapter verwenden, wird der Akku nicht vollständig geladen und das Gerät wird beschädigt.</p> <p><b>8. Im Lieferumfang enthalten sind:</b> 1 - Senderanschluss x 1 2 - USB-Kabel x 1 3 - Manuell x 1</p>	<p><b>9. Technische Daten</b> 1 - Kabelgebundener Eingang: DC 5V/2A, kabelloser Eingang: 5V/750mA 2 - USB-Ausgang: DC 5V/2.1 A 3 - Kabelloser Ausgang: SW 1000mA 4 - Lastfrequenz: 100-200KHz 5 - Kabelloser Abstand: 3-8mm 6 - Effizienz: mehr als 75% 7 - Produktgröße: 74 x 133 x 19mm 8 - Produktgewicht: 166,5 g 9 - Kapazität: 10000 mAh 10 - Transportband: Bewahren Sie es in Ihrer Reisetasche, in Ihrer Lapptasche oder im Auto auf. 11 - Kapazitätsanzeige: Die elektrische Kapazität wird mit 4 blauen LED-Leuchten angezeigt; beim drahtlosen Laden ist die Lampe rot. 12 - Ladestat: Kann sowohl drahtgebunden als auch drahtlos geladen werden. 13 - Anwendung: alle Apps für alle Produkte mit Qi-Standard.</p> <p><b>Anwendungsschritte (cont):</b> 1. In Standby-Modus: erfolgt keine Lichtanzeige (zur Energieersparnis und im Hinblick auf die Umwelt). 3. Kompatibel mit Qi-Empfängergeräten, die sich im Halter (nicht im Ladebereich) des Qi-Ladegeräts befinden. Sobald die Empfängeranordnung erkannt wurde, beginnt sie mit dem Laden, die Helligkeit des grünen Lichts ist proportional zum Energievolumen des Geräts. 4. Wenn Sie das Empfängergerät aus dem Ladegerät entfernen, erlischt das blaue Licht und kehrt in den Standby-Modus zurück. 5. Wenn das Ladegerät oder der Adapter während des Gebrauchs überhitzt oder überladen wird, beenden Sie den Ladevorgang, das rote Licht blinkt nach einer Weile, kehren Sie zu Schritt 2 zurück. <b>Bedeutung der Lichter:</b> 1. Weißes Licht: Ein 2. Rotes Licht: Stand-by 3. Grünes Licht: Aufladen 4. Rotes Licht blinkt: Störung der Spannung/Strom/Temperatur. Hinweis: Verschiedene Modelle und Versionen des Produkts können einige Abweichungen in den Lichtern aufweisen.</p> <p><b>Hinweise (cont):</b> 2. Überprüfen Sie vor der Verwendung des Produkts, ob die Einstellungen des Netzels korrekt sind und ob es mit einem geeigneten Zeichen mit Sicherheitsauthentifizierung hergestellt ist. Überprüfen Sie, ob der Ausgangsstrom beim Laden 1,5-fach höher ist als der des Ausgangsgeräts, da das Gerät sonst nicht oder nur sehr wenig geladen wird und der Adapter sogar beschädigt werden kann. 3. Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel für beide Anschlüsse geeignet ist. Der Ladestrom des Geräts ist hoch, wenn Sie ein 1.5-2.0A-Kabel verwenden, kann es vorkommen, dass das Gerät nicht aufgeladen wird oder negative Phänomene wie häufiger Neustart auftreten. 4. Um sicherzustellen, dass keine Rückstände auf der Ladefläche verbleiben, dürfen empfindliche Geräte oder andere nichtmetallische oder Qi-Standardartikel nicht auf die Ladefläche gestellt werden. 5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät den Qi-Standards entspricht und dass es richtig eingestellt ist. Eine Fehlleistung kann zu Lastaufwällen oder anderen negativen Phänomenen wie häufigem Neustart führen. 6. Achten Sie darauf, dass weder die Ladefläche noch die zu ladenden Geräte überhitzt werden. Ist dies der Fall, trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es erneut versuchen. 7. Halten Sie das Gerät trocken, lagern oder verwenden Sie es nicht in einer übermäßig kalten oder feuchten Umgebung. 8. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, zu werfen, zu stoßen oder zu schütten.</p>	<p>9. Die Hersteller von medizinischen Geräten empfehlen einen Mindestabstand zwischen einem drahtlosen Ladegerät und einem medizinischen Implantat von mindestens 15,3 cm, um mögliche Störungen durch das Ladegerät mit dem Gerät, dem Herzschrittmacher usw. zu vermeiden. Wenn Sie den geringsten Verdacht haben, dass Störungen auftreten, schalten Sie bitte das Ladegerät aus. Befolgen Sie die Anweisungen des Geräteherstellers und wenden Sie sich im Zweifelsfall an das zuständige Personal des Lieferanten.</p> <p><b>Technische Daten:</b> Produktname: Kabelloses Ladegerät Produktnummer: Standard laden: Qi v1.0/1.1 Anzahl der Spulen: Eine Lastabstand: &lt;5mm Eingangsspannung: 1500-2000mA Übertragene Leistung: &lt;5W Lastwirkungsgrad: &lt;70% Betriebstemperatur: 0-40°C Feuchtigkeitsbereich: 45-48%RH</p>	<p><b>Handbuch für kabelloses Ladegerät:</b> - Dieses Produkt ist kompatibel mit dem Qi-Protokoll (v1.0 und 1.1) WPC drahtlose Aufladung. - Es ist kompatibel mit wiederaufladbaren Qi-Ladeempfängern (mit 5W), und das Laden ist schnell und einfach. - Dieses Ladegerät wurde entwickelt, um Probleme beim Ziehen von Kabeln von verschiedenen Schnittstellen zu vermeiden und bietet Backup und volle Leistung für Ihre Geräte.</p> <p><b>Inhaltsverzeichnis:</b> 1. Technische Daten 2. Kabelloses Ladegerät 3. Mikro-USB-Kabel (optional)</p> <p>Hinweis: Der Standardinhalt beinhaltet nicht das USB-Netzteil, das wir als DC 5V/1.5A empfehlen, von einem bekannten Hersteller und in bewährter Qualität.</p> <p>Schnittstelle: Micro USB Eingangsspannung: DC5V(4.6-5V) Eingangsstrom: 1500-2000mA</p>	